




Anleitung zum Aufspielen der Firmware

Kundenmenü

öffnen Sie die Ladesäule und drücken Sie die Taste ‚E‘ auf der Rückseite der am Display montierten Platine so lange, bis der Signalton ertönt.

Anschließend werden Sie über das Display aufgefordert, Ihre PIN einzugeben. Der vergebene PIN lautet ‚9191‘. Wenn Sie das Kundenmenü öffnen, geben Sie mit den Tasten 1-4 die vorgegebene PIN ein und drücken erneut die ‚E‘-Taste.

Dieser PIN (Schletter PIN) darf nicht geändert werden!



Menü-Übersicht

Preis pro kWh

Datum & Uhrzeit

Kontrast

Erw. Einstellungen

Tests

HW/SW Ausstattung

Firmware update

Info

Sprache

Service PIN

Schletter PIN

Die Bedienelemente

Manche Tasten sind mehrfach belegt, die jeweiligen Funktionen finden Sie in der Tabelle 1.1:

Taste	Standardfunktion	PIN-Eingabe	Menü
Taste 1	Steckdose links oben	PIN – Stelle 1	Cursor runter
Taste 2	Steckdose rechts oben	PIN – Stelle 2	Cursor rauf
Taste 3	Steckdose links unten	PIN – Stelle 3	Menüpunkt öffnen
Taste 4	Steckdose rechts unten	PIN – Stelle 4	Menüpunkt schließen
Taste 5	Sprachauswahl: Umschalten zwischen Deutsch (DE) und Englisch (EN)		
Taste 6	C (Cancel) – Abbruchtaste: Ladesäule kehrt in Ausgangssituation zurück		
„E“-Taste	Menü	PIN-Bestätigung	Menüabbruch


Firmware Update

Schließen Sie das serielle Kabel an Ihrem Laptop und an der RS232 Schnittstelle an der Automatensteuerung an. Jetzt wählen Sie in den Menüpunkt Firmware Update an der Steuerung der Ladesäule. Im Display erscheint dann „Firmware update...“

Anschließend öffnen Sie die „m1452loader.exe“ Datei.

Nach dem Öffnen des „m1452loader.exe“ Programms gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Firmware (PCharge_v0044.bin)
2. Wählen Sie einen Anschluss
3. Starten Sie den download



Nach kurzer Zeit ertönt in immer kleiner werdenden Abständen ein Signalton.

Nach erfolgreichem Update führt die Steuerung einen automatischen Neustart durch. (Wenn das Update erfolgreich war, erscheint während der Initialisierung „PCharge v00.44“ im Display.

➔ Update erfolgreich aufgespielt